



POWEST MULTINET 1800 VA

Las multitomas de 8, 6 y 4 salidas MULTINET permiten proteger los equipos o electrodomésticos conectados de las sobre-tensiones de origen atmosférico o fallas eléctricas; que generan daños o funcionamientos anormales en los equipos eléctricos, electrónicos y que generan riesgos eléctricos a las personas.

- La mejor protección a equipos eléctricos y electrónicos y personas ante fallas o tormentas eléctricas.
- Disminución de la operación anormal de equipos eléctricos y electrónicos durante tormentas o fallas eléctricas
- Diseño compacto y liviano.
- Fácil de instalar, orificio para instalación en pared.
- Prolonga la vida útil de sus equipos.
- Seguridad para niños (solo 8 tomas).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Modelo		MULTINET 8 Tomas	MULTINET 6 Tomas	MULTINET 4 Tomas
Capacidad	Va	1800		
	Wattios	1800		
	Amperios	15		
	Aplicaciones	Computo, Hogar, oficina		
Entrada	Voltaje	120 Nominal		
	Frecuencia	60 Hz		
	Clavija	NEMA 5-15P		
Salida	Voltaje	120 Nominal		
	Frecuencia	60 Hz		
	Tomas	8 Tomas Nema 5-15R (5 Normal y 3 para adaptador)	6 Tomas Nema 5-15R	4 Tomas Nema 5-15R
Indicadores		Swicht Indicador de Neón		
Protecciones	Protecciones Completas	Switch Reset 15 Amperios sobrecargas y cortocircuito + Supresor de Picos Max disipacion 90J, Seguridad niños	Switch Reset 15 Amperios sobrecargas y cortocircuito + Supresor de Picos Max disipacion 90J,	
Descripcion Fisica	Temperatura de Operacion	Maxima 50 °C		
	Humedad	Menor al 85% no condensada		
	Color	Blanco	Blanco / Negro	Blanco / Negro
	Dimensiones (Ancho-Alto-Profundidad)	30 mm *95 mm* 230 mm	250 mm * 30 mm * 40 mm	190 mm* 30 mm * 40 mm
	Peso	0,39 Kg.	0,18 Kg.	
Cable	Calibre	Polarizado con polo a Tierra 3X14 Awg		
	Longitud del cable	+/- 83 cm incluida clavija		